

## Instructions de montage du jardin d'exposition mobile

1. Placer le jardin d'exposition à l'endroit souhaité. Il faut un raccordement électrique 220V et si possible un caniveau/regard pour l'évacuation de l'eau. Les structures et les accessoires sont livrés dans des cadres à palettes. **Important: fermer le robinet d'eau au fond de la partie bassin !!!**



2. Démontez les éléments du jardin et les déposez sur le côté. Toutes les constructions sont numérotées et peuvent être montées ou démontées individuellement.



3. Répartir du gravier sur la tôle perforée du bassin d'eau et lester les lampes subaquatiques avec du gravier. Remplir le bassin d'eau et brancher l'électricité pour faire fonctionner les lampes et les pompes.



4. Lors du démontage, couper le courant et vidange l'eau.



Pour cela, il faut un tuyau avec un raccord GEKA. Acheminer l'eau avec un tuyau vers un caniveau/regard.

## 5. Alimenten et emballer proprement les éléments

